

Zubehör

FI-RCCB Typ-B 63A 300mA

BEST.-NR.: 208915



FI-RCCB Typ-F 63A 300mA

BEST.-NR.: 208916

FI-RCCB-25

BEST.-NR.: 202778

Die wichtigsten Merkmale

- FI-Schutzschalter
- Zur Montage auf Hutschiene im Schaltkasten



Typ	FI-RCCB Typ-B 63A 300mA BEST.-NR.: 208915	FI-RCCB Typ-F 63A 300mA BEST.-NR.: 208916
Best.-Nr.	208915	208916
Elektrische Daten		
Bemessungsfehlerströme	300 mA	300 mA
Bemessungsspannung	415 V	240 V
Klemmquerschnitt	1,5 - 35 mm ²	1,5 - 35 mm ²
Auslösung Typ G bei 50 Hz	10 ms	10 ms
Sensitivität	Allstrom	Pulsstrom
Stellungswechselanzahl elektrisch	>= 4.000 Stellungswechsel	>= 4.000 Stellungswechsel
Stellungswechselanzahl mechanisch	>=20.000 Stellungswechsel	>=20.000 Stellungswechsel
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP20	IP20
Ausführung	Bfq	F
Montageart	Hutschienenmontage	Hutschienenmontage
Klemmenart	Maul/ Liftklemmen	Maul/ Liftklemmen
Klemmschraubenart	M5 (mit geschlitzter Schraube nach EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)	
Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben	2 - 2,4 nm	2 - 2,4 nm

Dimensionen

Einbaubreite	70 mm	70 mm
--------------	-------	-------

Werte

Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C	-25 - 40 °C
Lager- und Transporttemperatur	-35 / 60 °C	-35 / 60 °C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de